



深圳市兴通物联科技有限公司
SHENZHEN XTIOT TECHNOLOGY CO.,LTD




www.szxtiot.com www.xtiot.com

1688: szxtiot.1688.com



Alibaba: xtiot.en.alibaba.com

Tel: 0755-85225231 0086075584572771



XT2002B 嵌入式二维模组 快速设置手册

版本号: cnV3.0

*规格如有更改, 恕不另行通知



扫描枪、条码扫描枪、扫描模组、扫描平台、二维码、激光扫描枪、支付盒子、工业级扫描枪、蓝牙扫描枪、无线扫描枪、扫码机、条码扫描设备、扫描头、扫描引擎、扫描器、扫描模块、扫码器、扫码模组、条码枪、二维码扫描、二维扫描平台、嵌入式扫描模组、工业扫码器、条码扫描模组、扫码盒子、条形码扫描器、扫码支付模块、二维码扫描模块、扫码器
客户应用领域: 商超、物流、医疗、烟草、一卡通、自助收银、图书馆、餐饮、服装、地铁公共机场、小超市、便利店、图书馆、自动售货机、隧道、保税物流、影院、景区、智慧仓库、智慧工厂、ATM 机、服装、展览中心、游戏机、海关、快递物流、标签识别、POS 收银机、小票机、SMT 工厂、PCB 板厂、量价机、政府办公、高速收费站、停车场、支付公司、支付代理商、影像行业

恢复出厂参数

读取“设置所有属性恢复出厂默认”条码，将使识读器的所有属性设置恢复成出厂状态。



WFFD980
恢复默认设置

提示音

启动/关闭静音

当读取“启动静音”，芯片所有的提示音均被关闭。读取“关闭静音”即可恢复相应提示音。




W400000
启动静音



W400040
**关闭静音

解码成功声音音量设置



WFF09DA
低频声音




WFF094B
**中频声音



WFF0925
高频声音

通讯功能设置



W030D00
RS232 功能



W030D01
USB-KBW 功能



W030D02
虚拟串口功能



W030D03
USB HID-POS 功能

键盘布局



WFF6B00
美国英语



WFF6B02
巴西键盘



@WFF6B04
捷克斯洛伐克键盘



WFF6B01
比利时键盘



WFF6B03
加拿大(法语)键盘



@WFF6B06

芬兰(瑞典语)键盘



@WFF6B08

德国/奥地利键盘



@WFF6B0A

匈牙利键盘



@WFF6B0C

意大利键盘



@WFF6B0E

荷兰（荷兰语）键盘




@WFF6B05

丹麦键盘




@WFF6B07

法国键盘



@WFF6B09

希腊键盘



@WFF6B0B

以色列（希伯来语）键盘



@WFF6B0D

拉丁美洲键盘



@WFF6B10

波兰键盘



@WFF6B12

罗马尼亚键盘



@WFF6B14

斯洛伐克键盘



@WFF6B16

瑞典键盘



@WFF6B18

土耳其 F 键盘



@WFF6B0F

挪威键盘



@WFF6B11

葡萄牙键盘



@WFF6B13

俄罗斯键盘



@WFF6B15

西班牙键盘



@WFF6B17

瑞士（德语）键盘




@WFF6B1A

英国英语键盘



@WFF6B19

土耳其 Q 键盘




@WFF6B1B

日本键盘

结束符后缀

结束符后缀用于标志一段完整数据信息的结束。



W616000

禁止添加结束符后缀



W616001

**允许添加结束符后CR



W616021

允许添加结束符后CR+LF



W616041

允许添加结束符后 TAB